3. Especificações

- 3.1. Especificações Técnicas
- 3.2. Mapa Registradores Modbus

3.1. Especificações Técnicas

Modelo	EDM-DO100		
Conexão	Conector 4/5 vias (alimentação/comunicação/entrada)		
Indicação	Led Heartbeat		
Alimentação	9 - 24Vcc		
Consumo	20mA		
Comunicação	RS485		
Protocolo	Modbus RTU		
Endereço	1~247 (padrão 1)		
Entradas	2x Saídas digitais a relé		
Tensão de Comutação	127VAC		
Corrente de Condução	10A		
Temperatura Operação	0 a 50°C		
Dimensões	(33x47x59)mm		

Atenção! Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.

3.2. Mapa Registradores Modbus

FUNÇÕES MODBUS IMPLEMENTADAS

FUNÇÃO	DESCRIÇÃO	
03	Read Holding Register (Leitura de registradores de escrita, em bloco ou individualmente)	
04	Read Input Register (Leitura de registradores de leitura, em bloco ou individualmente)	
06	Write Single Register (Escrita individual)	
16	Write Multiple Registers (Escrita em bloco)	

INPUT REGISTERS (Registradores de leitura)

Grupo de registros contendo informações de medições instantâneas.

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO	FORMATO
001	Status saída digital 1 0 = Desligado 1 = Ligado	Booleana
002	Status saída digital 2 0 = Desligado 1 = Ligado	Booleana

Grupo de registros contendo as informações de fábrica do dispositivo.

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO	FORMATO
200	Índice de qualidade de comunicação em porcentagem	Unsigned int 16-bit
201	Código do produto	Unsigned int 16-bit
202	Versão de hardware	Unsigned int 16-bit
203	Versão de firmware	Unsigned int 16-bit
204	Número de série do dispositivo	Unsigned int 16-bit
205	Período de tempo em segundos que o dispositivo está ligado	Unsigned int 32-bit

HOLDING REGISTERS (Registradores de escrita)

Grupo de registros contendo os parâmetros de configuração do dispositivo.

ENDEREÇO	DESCRIÇÃO	FORMATO	RANGE (MIN - MÁX)	VALOR DEFAULT
257	Endereço modbus	Unsigned int 16-bit	1 a 247	1
258	Baudrate	Unsigned int 16-bit	0 = 9600 $1 = 14400$ $2 = 19200$ $3 = 38400$ $4 = 57600$ $5 = 115200$	0
259	Configuração serial	Unsigned int 16-bit	0 = 8N1 1 = 8N2 2 = 8E1 3 = 8O1	2
260	Saída digital 1	Booleana	0 = Desligado 1 = Ligado	0
261	Saída digital 2	Booleana	0 = Desligado 1 = Ligado	0