

3.1. Especificações Técnicas

Modelo	EIC-U485I
Compatibilidade	USB 1.1 ou 2.0
Conexão	USB e Borne
Indicação	Led de alimentação e transmissão de dados
Terminação	120 ohms via jumper externo
Consumo	5VDC @ 20mA
Proteção	ESD ± 16 -kV, Barramento RS485 ± 70 V
Isolação	1000Vcc
Sistema Operacional	Windows, Mac ou Linux
Temperatura Operação	0 a 50°C
Dimensões	(54x40x19)mm

Atenção! Este equipamento não possui certificação. Certifique-se do local correto de instalação e operação.

Revision #2

Created 27 December 2021 22:49:03 by Electools

Updated 27 December 2021 22:51:37 by Electools